

Exma Duo

Flexibilitet och säkerhet i ett

Fristående låsenhet med enkel installation och högsta säkerhet

- Snabb och enkel montering
- Öppna med app, kod, bricka eller nyckel
- Passar ofta befintligt låshus



Exma Duo är en fristående låslösning som passar bra för ytterdörr, entrédörr, förråd och där tillfällig tillträde önskas, exempelvis fjällstugor. Exma Duo är särskilt lämpad för extrema förhållanden då den yttre panelen är mycket tålig.

Exma Duo är en batteridrivnen elektromekanisk låsning som är enkel att installera då ingen kabeldragning eller håltagning i dörren krävs. Enheten monteras tillsammans med befintligt dörrtrycke, cylinderring och låshus av standardtyp.

Då enheten inte söker efter nätverksuppkoppling dras ingen ström mer än vid användning av låset. Detta gör att batteriet har mycket lång livslängd.

Enkel användning

Systemet är smidigt att använda. Maximal säkerhet erbjuds, tillsammans med enkel hantering och möjligheter att skräddarsy skyddsnivån efter behov. Du ställer enkelt in om du till exempel vill ha endast kodlås under vissa tider och kod samt bricka under andra. Att ta fram en temporär kod för hantverkaren är en enkel match.

Tryggt och säkert

Alla passager som genomförs med brickor, kort och kod loggas i enhetens minne. Det är också lätt att administrera både kort och nycklar. Om en nyckelbricka tappas bort tas den enkelt ur systemet och därmed säkerställs att ingen obehörig kommer in.



Flexibelt

Exma Duo låter användaren själv välja hur låset ska manövreras; antingen med kort/bricka eller kod. Möjligheten att alltid kunna öppna och låsa med vanlig nyckel innebär en extra trygghet då låset alltid går att hantera även vid strömbortfall.

Välj variant av Duo, beroende av det befintliga låshuset. Se Duo-matris.

Med Exma Duo kan du använda

- Nyckel
- Bricka
- Kod
- Bricka+kod
- Tidpunkt
- NFC*

* Närfältskommunikation, NFC, gör det möjligt att använda utvalda mobiltelefoner (Android) som nyckelbricka och administrationsverktyg.

SPECIFIKATIONER FÖR DUO

Antal nyckelbrickor	999
Händelselogg	500
Nödkod	Ja, 8 siffror
Säkerhetsnivå Kodlås, Nyckelbricka, Nyckelbricka + PIN	Ja
Klocka	Ja
Automatisk sommartidsomställning	Ja
Unik kryptering	Ja
Kodberäkning	Ja
NFC	Ja
Mifare Classic och Ultra Light 13,56 MHz	Ja
Högsäkerhetsläge	Ja
Batterispänning. (4 st 1,5V AA standard-batterier = 6V)	Ja
Stand-alone	Ja

Spärrelement	Motor
Låst - Öppet och systemindikeringar	Ja
Låsmanövrering med dörrtrycket	Ja
Akustisk verifiering	Ja
Batteri livslängd vid normal användning	12-24 månader
Batterivarning	Ja
App med NFC-stöd för administration. Android	Ja
App med NFC-stöd för administration. Iphone	Nej
Läsavstånd	2-4 cm
Storlek, yttre enhet, BxHxD	70×230×10 mm
Storlek, inre enhet, BxHxD	80×300×28 mm